

## Programm-Beispiel 1



Tagesablauf mit:



Tag, Nacht

Sonnenaufgang & -untergang

### Beschreibung der Tageslicht-Simulation:

- Der **Sonnenaufgang** soll um **07.00 Uhr** beginnen und um **10.00 Uhr abgeschlossen** sein.
- Der **Tag** soll von **10.00 bis 20.00 Uhr** mit der max. Helligkeit ohne Wolken und Gewitter erstrahlen.
- Der **Sonnenuntergang** soll um **19.00 Uhr** beginnen und um **22.00 Uhr abgeschlossen** sein.
- Die **Nacht** soll von **22.00 bis 07.00 Uhr** absolut dunkel sein.

Zur Durchführung der folgenden Schritte sollten Sie mit der Bedienung und Programmierung der Lichtsteuerung bzw. der SC16-App vertraut sein.

### Folgende Szenarien anlegen bzw. speichern:

Name Szenario (Vorschlag)	Weiß	Blau	Rot	Wolken	Gewitter
Tag	100%	100%	100%	0	0
Nacht	0%	0%	0%	0	0

Die Namen und die Einstellwerte können natürlich individuell ausgewählt werden. Beim Anlegen bzw. Speichern von Szenarien muss keine Reihenfolge beachtet werden. Diese wird erst beim Erstellen des Tagesablaufes festgelegt.

Hinweis: Die Farbregrer BLAU und ROT haben keine Funktion bzw. Auswirkung bei angeschlossenen Leuchten ohne blaue und/oder rote LED und bei Leuchten der Serie eco und cluster (nicht cluster control).

Tagesablauf, wie im folgenden Screenshot dargestellt, erstellen, speichern und übertragen:

	Szenario	Zeit von:	Zeit bis:	Erläuterungen:
1	Tag 100 100 100 0 0	10:00	20:00	von 10:00-20:00 Uhr alle Farben konstant auf 100%
2	Nacht 0 0 0 0 0	22:00	7:00	von 22.00-07.00 Uhr alle Farben konstant auf 0% (Licht aus)
3	Szenario3	--:--	--:--	von 20.01-21.59 Uhr dimmen alle Farben von 100% auf 0% (Sonnenuntergang)
4	Szenario4	--:--	--:--	von 07.01-09.59 Uhr dimmen alle Farben von 0% auf 100% (Sonnenaufgang)
5	Szenario5	--:--	--:--	
6	Szenario6	--:--	--:--	
7	Szenario7	--:--	--:--	
8	Szenario8	--:--	--:--	
9	Szenario9	--:--	--:--	
10	Szenario10	--:--	--:--	

Buttons: Tagesablauf speichern, Tagesablauf öffnen, Tagesablauf übertragen, Zurück

*Hinweis: Das Szenario, bei dem der Tageswechsel (Überschreitung Mitternacht, 0:00 Uhr) vollzogen wird, muss in der letzten Zeile stehen. Hier: "Nacht", von 22.00 bis 7.00 Uhr (siehe auch Bedienungsanleitung SC16)*

Zur Bedienung der SC16 existieren Videoanleitungen. Auf unserer Homepage [www.daytime.de](http://www.daytime.de) finden Sie den Link zu unserem YouTube-Kanal, wo diese übersichtlich bereitgestellt sind. Des Weiteren steht Ihnen Ihr daytime® Fachhändler vor Ort und unser technischer Support per E-Mail sowie telefonisch gerne zur Verfügung.

"Helle" Freude mit daytime® wünscht Ihnen das gesamte WALTRON-Team.